

Технические характеристики на однофазные предоплатные счетчики электроэнергии JOY211L



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: jxy@nt-rt.ru || Сайт: <http://joy.nt-rt.ru/>

НАПРЯЖЕНИЕ

- Номинальное напряжение: 220/230/240
- Рабочий диапазон: от 70% до 130% от U_n
- Диапазон частот: 50/60 Гц

Актуальная оценка

- Базовый ток (фунт): 10A
- Максимальный ток (I_{max}): 60A

Пусковой ток

- 4 ‰ I_b

ТОЧНОСТЬ

- Класс 1 (класс 2 опционально)

МАХ НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА

- 420V

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ

- Система изоляции двойная
- Уровень изоляции: 4кВ RMS в течение 1 минуты

Питание, нагрузка

- Напряжение цепи: $\leq 2 \text{ Вт} / 10 \text{ ВА} @ U_n$
- Текущая цепь: $\leq 1.0 \text{ VA} @ I_b$

ЗАЩИТА

- Защита от перегрузки
- Защита от изменений: магнитные помехи, открытие
- Крышка и обратная сила
- От холостого хода
- Измерение SRE

УСЛОВИЯ

- Рабочая температура: $-30 \text{ }^\circ\text{C} \sim 60 \text{ }^\circ\text{C}$
- Температура хранения: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \sim 70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Относительная влажность: $\leq 95\%$; среднегодовая 75%
- IP: IP54

СВЯЗЬ (Между MCU & ХИК)

- Проводной: неполяризованных 2 провода низкого напряжения
- PLC (Power Line Carrier) связи
- Расстояние передачи: $> 200\text{m}$

EMC

- Электростатические разряды: разряд 16кВ воздуха;
- 10кВ контактный разряд
- Стойкость к временным перерывам: 4 кВ
- Устойчивость к броскам напряжения: 6 кВ

Жидкокристаллический дисплей (LCD)

- Размер: 50мм x 21мм
- 8 цифр + иконки + 2 цифры (индекс)

ДИСПЛЕЙ

- Остаток кредита
- Предполагаемых дней осталось
- Последние пополнения баланса
- Общая активная мощность

Светодиодный индикатор

- Импульсный светодиод: 1000 имп / кВтч
- Кредит LED

ЗУММЕР

- Обратная связь на нажатие клавиши
- Маркер (принять или отклонить)
- Низкий баланс - сигнализация

ИНТЕРФЕЙС

- 12 клавиш, международный стандарт 0-9

Внешний интерфейс

- Оптический порт

Отключение устройства

- Внутренний Контактор

УСТАНОВКА

- В помещении или на открытом воздухе, настенный
- СИU опционально

Срок службы

- 15 лет
- данные сохраняются в течение 20 лет

ВЕС & РАЗМЕРЫ

- Вес: 570g
- Размеры: 150мм x 118мм x 59мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: jxy@nt-rt.ru || Сайт: <http://joy.nt-rt.ru/>